		AP 200	AP 300	NOVINKA[7] AP 300 S	AP 500 S	AR 2000 L
ENERGIE AKUMULÁTORU[1] **(Wh)**		187	227	281	337	1.015
NABÍJECÍ ČASY AKUMULÁTORU, KAPACITA: 80 % / 100 % (min)						
AL 101		150 / 200	190 / 250	230 / 300	280 / 355	-
AL 301	NOVINKA	40 / 55	50 / 75	55 / 80	70 / 90	220 / 290
AL 301-4		40 / 55	50 / 75	55 / 80	70 / 90	220 / 290
AL 500		30 / 45	25 / 35	30 / 45	40 / 55	110 / 150
PROVOZNÍ ČASY NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU[2] **(až ... min)**						
MSA 160 C-B	NOVINKA	42	50	62	74	195
MSA 200 C-B	NOVINKA	35	40	50	60	175
MSA 220 C-B	NOVINKA	32	37	40	48	220
MSA 300 C-O		-	-	-	20-44[6]	-
MSA 161 T		42	50	62	74	195
MSA 220 TC-O		16	25	29	34	109
HSA 100	NOVINKA	150	180	225	270	730
HSA 130 R / HSA 130 T		108-84[4]	135-105[4]	167-130[4]	200-155[4]	690-565[4]
FSA 86 R se strunovou žací hlavou / s PolyCut		35 / 60	42 / 70	52 / 85	62 / 102	185 / 300
FSA 90 s žacím listem na trávu		36	45	56	67	195
FSA 135 s žacím listem na trávu		50-30[4]	70-40[4]	100-50[4]	120-60[4]	310-160[4]
BGA 86		17	21	26	31	90
BGA 100		66-12[5]	83-16[5]	103 - 20[5]	123-24[5]	320-65[5]
BGA 300	NOVINKA[7]	-	-	-	-	97-48[5]
HTA 86		42	55	68	82	195
HLA 66		144	180	223	268	715
HLA 86		144	180	223	268	715
SGA 85		1 000	-	-	-	-
KMA 135 R s FS-KM, strunová žací hlava[3]		28-14[4]	36-17[4]	45-22[4]	54-26[4]	160-80[4]
KMA 135 R s FS-KM, žací list na trávu[3]		50-30[4]	70-40[4]	100-50[4]	120-60[4]	310-160[4]
TSA 230		14	18	22	26	80
KGA 770		168	210	260	312	-
PRACOVNÍ ROZSAH[2] **(až ... m²)**						
RMA 253		250	300	370	450	-
RMA 443 PV		420	510	620	740	-
RMA 448 PV		330	400	500	600	-