



OBSAH

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE	1
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	1
3. VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY	2
4. AKUMULÁTORY	2
5. NABÍTÍ AKUMULÁTORU	3
6. ČISTĚNÍ	3
7. SKLADOVÁNÍ	3
8. LIKVIDACE	3
9. EKOLOGICKY KOMPATIBILNÍ LIKVIDACE AKUMULÁTORU	4
10. SERVISNÍ SLUŽBA A OPRAVY	4
11. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	4

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

1.1 JAK ČÍST NÁVOD

POZNÁMKA nebo **DŮLEŽITÁ INF.**
upřesňuje nebo blíže vysvětluje některé předem
uvedené informace a to s cílem vyhnout se
poškození stroje a způsobení škod.

Symbol  **poukazuje na nebezpečí. Nedo-**
držení uvedeného varování má za následek
možné ublížení na zdraví obsluhy nebo tře-
tích osob a/nebo škody na majetku.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

 **Tento spotřebič není určen pro použití**
osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi
nebo bez zkušeností a znalostí, pokud na ně
nedohlíží nebo je nepoučila o jeho používání
osoba odpovědná za jejich bezpečnost.
Děti musí zůstat pod dozorem, aby se zajistilo,
že si nehrají se zařízením.

 **Elektrolyty uvolněné při případném**
úniku chemikálií z akumulátoru jsou žíravé a
toxické. Kapalina vystříknutá z akumulátoru
může způsobit zapálení nebo popáleniny.
Postupujte tak, aby se chemické látky
NEDOSTALY do styku s očima a s pokožkou,
a především, aby nedošlo k jejich požití.
Při styku chemických látek, které se nacházejí
v akumulátoru, s očima je okamžitě vymyjte
čistou vodou po dobu nejméně 15 minut.
Okamžitě kontaktujte lékaře.

1. Akumulátor **NEROZEBÍREJTE**.
2. Udržujte mimo dosah dětí.
3. Akumulátor **NEVYSTAVUJTE** sladké ani slané
vodě, uložte jej na chladném a suchém místě.
4. Akumulátor **NEUMÍSŤUJTE** na příliš horká
místa, například v blízkosti ohně, radiátoru
atd.
5. **NEVYMĚŇUJTE** záporné a kladné svorky
akumulátoru.
6. **NEPŘIPOJUJTE** kladnou a zápornou svorku
akumulátoru na kovové předměty.
7. Akumulátor **NEVYSTAVUJTE** nárazům,
nebouchajte do něj ani jej nestavte do vislé
polohy.
8. Akumulátor **NESVAŘUJTE** ani jej
nepropichujte hřebíky nebo jinými ostrými
předměty.

9. V případě, že z akumulátoru uniknou chemikálie, které přijdou do styku s očima, oči si netřete a důkladně je vypláchněte vodou.
10. Když z akumulátoru vychází neobvyklý zápach, když se přehřívá nebo mění barvu/tvar při běžném vzhledu, přerušete jeho použití.

 Pro správné používání, údržbu a uskladnění akumulátoru je důležité si přečíst pokyny uvedené v tomto návodu.

Abyste předešli vážnému poranění, nebezpečí požáru, výbuchu a nebezpečí úrazu způsobeného elektrickým proudem a elektrickým obloukem:

- Pokud je obal akumulátorové jednotky rozbítý nebo poškozený, vyměňte akumulátorovou jednotku za novou. **NEVKLÁDEJTE** ji do nabíječky.
- **NENABÍJEJTE** tyto akumulátory jiným typem nabíječky.
- **NEPOKOUŠEJTE** se zkratovat svorky akumulátoru.

3. VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY

Na identifikačním štítku jsou uvedeny tyto údaje (obr. 1):

	Před nabíjením si přečtěte pokyny.
	Nevystavujte akumulátor slunci při teplotě vyšší než 45° C.
	Neponořujte akumulátor do vody a nevystavujte jej vlhkosti.
	Neodhazujte akumulátory do ohně. HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!
	Označení shody

4. AKUMULÁTORY

4.1 PARAMETRY AKUMULÁTORŮ

- **BT 720/2 Li 48**
Akumulátor: max. 48 V; 88,8 Wh
Napětí v jednom článku: 3,7 V;
Počet článků: 12
- **BT 740/2 Li 48**
Akumulátor: max. 48 V; 177,6 Wh
Napětí v jednom článku: 3,7 V;
Počet článků: 24
- **BT 750/2 Li 48**
Akumulátor: max. 48 V; 222 Wh
Napětí v jednom článku: 3,7 V;
Počet článků: 24
- **BT 775/2 Li 48**
Akumulátor: max. 48 V; 333 Wh
Napětí v jednom článku: 3,7 V;
Počet článků: 36


DŮLEŽITÁ INF.:

1. Nedopusťte, aby došlo k přehřátí akumulátoru. Když je horký, nechte jej ochladit. Nabíjejte pouze při pokojové teplotě.
2. **NEVYSTAVUJTE** jednotku akumulátoru slunečnímu záření a horkému prostředí. Vždy ji uchovávejte při teplotě 0-40 °C.
3. Když se akumulátor delší dobu nenabíjí, je třeba jej uchovávat vždy ve stínu, v chladu a na suchém místě.
4. Při častém používání nebo při extrémních teplotách se články jednotky akumulátoru mohou poškodit.

Podmínky	ePower 48V (Vyjímatelný akumulátor)
Použití	od -20 do +45 °C
Skladování	od 0 do +40 °C (doporučené hodnoty) od -20 do +45 °C
Nabíjení	od +5 do +45 °C

4.2 KONTROLA KAPACITY AKUMULÁTORU

Stiskněte tlačítko indikace kapacity akumulátoru (1). Kontrolky (2) se rozsvítí podle úrovně kapacity akumulátoru. Viz následující schéma:



Kontrolky	Stav nabití
4 modré kontrolky	Akumulátor je zcela nabitý
3 modré kontrolky	Akumulátor je nabitý na 70 %
2 modré kontrolky	Akumulátor je nabitý na 40 %
1 modrá kontrolka	Akumulátor je nabitý na 20 %
1 blikající modrá kontrolka	Akumulátor je nabitý na < 10 % a vyžaduje okamžité nabití
1 červená kontrolka	Chyba
1 blikající červená kontrolka	Ochrana proti přehřátí nebo příliš nízké teplotě. Akumulátor se nachází mimo určený teplotní rozsah.

5. NABÍTÍ AKUMULÁTORU

Akumulátor musí být neprodleně nabit:

- Před prvním použitím po zakoupení (akumulátor není zasílán plně nabit);
- Před každým obdobím dlouhodobé nečinnosti stroje (delším než 30 dnů) (odst. 7);

- Před uvedením do provozu po delší době nečinnosti.

V případech, že uvedený postup není dodržen nebo bylo opomenuto nabíjení akumulátoru, mohlo by dojít k trvalému poškození jeho článků. Vybitý akumulátor se musí co nejdříve znovu nabít.

POZNÁMKA Akumulátor lze nabít kdykoli, i částečně, bez rizika poškození.

POZNÁMKA Akumulátor je vybaven ochranou, která zabrání jeho nabití, když se jeho teplota nenachází v rozsahu od 0 do +40 °C.

6. ČIŠTĚNÍ

⚠ Abyste předešli možnému požáru, úrazu elektrickým proudem nebo elektrickým výbojem:

neotírejte akumulátor vlhkými hadry nebo čistícími prostředky.

7. SKLADOVÁNÍ

Když se akumulátor a nabíječka delší dobu nepoužívají, odložte akumulátor z nabíječky (nebo ze zařízení, je-li to vyžadováno) a odpojte nabíječku z elektrické zásuvky se střídavým proudem.

Když se akumulátor delší dobu nenabíjí, je třeba jej uchovávat vždy ve stínu, v chladu a v prostředích bez vlhkosti, s teplotou v rozsahu 0-45 °C.

8. LIKVIDACE



Po skončení životnosti akumulátorů proveďte jejich likvidaci a věnujte přitom pozornost našemu životnímu prostředí. Akumulátor obsahuje materiál, který je nebezpečný pro vás i pro životní prostředí. Je třeba jej odepnout a zlikvidovat samostatně ve sběrném středisku, které likviduje také akumulátory s ionty lithia.



Separovaný sběr použitých výrobků a obalů umožňuje recyklaci materiálů a jejich opětovné použití. Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá předcházet znečištění životního prostředí a snižuje poptávku po prvotních surovinách.